

B-Tronic rádiós

vezérlések

EasyControl EC5401B

1-csatornás kézi távirányító



- 3-Színű LED a működtetett vevők visszajelzésére
- Két szabadon választott köztes pozíció tárolható
- Gomb a kézi és automatikus üzemmód közötti egyszerű váltáshoz
- 30 vevő felismerését lehet beprogramozni
- Egyéni, csoportos vagy központi vezérlés
- Kompatibilis a KNX-RF rádió szabványával
- Fali konzolt tartalmaz

Cikkszám 4035 000 001 0 (Fehér)

Cikkszám 4035 000 001 1 (Fekete)

Szín	Fehér / Fekete
Névleges feszültség	3 V DC
Elem típusa	LR03 (AAA)
Védettségi fok	IP20
Engedélyezett hőmérséklet	-10 to +55°C
Rádió frekvencia	868.3 MHz

EasyControl EC5415B

15-csatornás kézi távirányító



- Nagy megvilágított kijelző
- 15 csatornás
- 3-Színű LED a működtetett vevők visszajelzésére
- Két szabadon választott köztes pozíció tárolható
- Gomb a kézi és automatikus üzemmód közötti egyszerű váltáshoz
- A vevő típusának piktogramja (pl. Redőny, fény)
- Gomb az egyszerű beállításhoz és legfeljebb 4 jelenetek és visszakereséséhez
- 45 vevő felismerését lehet beprogramozni
- Egyéni, csoportos vagy központi vezérlés
- Kompatibilis a KNX-RF rádió szabványával
- Fali konzolt tartalmaz

Cikkszám 4035 000 002 0 (Fehér)

Cikkszám 4035 000 002 1 (Fekete)

Szín	Fehér / Fekete
Névleges feszültség	3 V DC
Elem típusa	LR03 (AAA)
Védettségi fok	IP20
Engedélyezett hőmérséklet	-10 to +55°C
Rádió frekvencia	868.3 MHz

Méretek

Funkció-bekötési példa

